

Werfradio/lader 10.8V/14,4V/18V/AC

DMR301

Werfradio CXT/LXT 10.8V/14,4V/18V/AC met laadfunctie.



12V_{max} 14.4V 18V CXT LXT Bluetooth DAB DAB+

Technische info

Accuspanning (multi)	10,8V/14,4V/18V V
Bijgeleverde accu's	0
Maximaal afgegeven vermogen	2 x 3,5 W
Frequentiebereik FM	87.5 - 108 MHz
Frequentiebereik DAB	174.928 - 239.200 MHz
Frequentiebereik DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Tuner	FM-DAB-DAB+
Bluetooth	✓
Bluetooth versie	5.0
Aantal per verpakking	1 stuks
Afmetingen (L x B x H)	268 x 185 x 305 mm
Netto gewicht	6.1 - 6.6 kg

Gebruikersvoordelen

- Werfradio voor gebruik met Makita Li-ion schuifaccu's (10,8V - 18V). Werkt tevens op netstroom dankzij de bijgeleverde AC adapter.
- Kan tijdens het afspelen van muziek ook CXT/LXT batterijen laden.
- Uitgerust met DAB en DAB+ (Digital Audio Broadcasting), de wereldstandaard voor ruisvrije ontvangst van digitale radio.
- Uitgerust met Bluetooth om muziek draadloos te streamen.
- Beschikt over een USB 5V uitgang voor het makkelijk opladen van mobiele toestellen.
- Robuuste behuizing met schokdempers op de hoeken en metalen profielen om het bedieningspaneel te beschermen.
- Aansluiting 3,5mm jack vooraan en binnen batterijcompartiment voor het aansluiten van een externe bron (aansluitkabeltje niet inbegrepen).
- Dankzij de spatwatervaste constructie (IP64) is de radio bestand tegen eventuele regenbuien.

EAN 0088381899550

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

TC00000137

AC adapter