

# Boven- en kantenfrees 18V

## DRT50ZJ

Accu boven- en kantenfrees 6-8mm LXT 18V + MAKPAC  
(zonder accu's noch lader)



18V LXT BL

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	10000 - 30000 t.p.m.
Induikdiepte	0 - 35 mm
Ø spantang - inbegrepen	6, 8 mm
Afmetingen (L x B x H)	134 x 89 x 226 mm
Netto gewicht	1,8 kg
Ø spantang - bereik	6 - 8 mm
Aantal per verpakking	1 stuks

### Gebruikersvoordelen

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Regelbaar toerental, constant-elektronica en softstart voor een comfortabele, efficiënte en zuivere verspaning met uiteenlopende freesdiameters en in alle mogelijke houtsoorten en plaatmaterialen.
- Uitgerust met de ronde voetplaat vormt de motor een slanke en zeer handzame afkantfrees met een gewicht van amper 1,8 kg en een greepdiameter van slechts 74 mm. uitstekend voor alle lichte profileringswerkzaamheden aan werkstukanten.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Met rubber beklede greepvlakken zorgt voor een comfortabele handligging en een uitstekende controle over de machine.
- Ingebouwde asblokkering voor een snelle vervanging van de frezen.

**EAN 0088381846110**

Link naar de productpagina - [makita.be](https://www.makita.be)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**763618-5**

spantang 8mm

**A-86197**

spantang 6mm

**821552-6**

MAKPAC IV opbergkoffer

**122965-7**

langsgeleider

**195559-1**

adapter voor stofafzuiging

**343577-5**

kopieerring

**781039-9**

steeksleutel 13mm

**781043-8**

steeksleutel 22mm



**194622-7**

autolader DC18SE



**164834-6**

langsgeleider



**191R13-1**

Adapter voor geleiderail



## ■ Optionele accessoires

**194935-6**

Langsgeleider met fijnafstelling



**195136-9**

Langsgeleider met fijnafstelling



**197422-4**

Li-ion accu BL1860B



**197280-8**

Li-ion accu BL1850B



**197288-2**

TWINPACK BL1850B



**197624-2**

POWERPACK BL1850B



**195584-2**

Snellader DC18RC



**198720-9**

CXT/LXT snellader DC18RE

